



Descargar

Montaggi
- CONTROL manual.pdf



3700 Lucente 3.1 - sensores de presencia y de luz - STAND-ALONE

Cuerpo/Chasis: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta.

Difusor: en policarbonato con discos concéntricos.

Dotación: con conector para una instalación rápida.

LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

Sensor de luz / presencia (subcódigo -1219): se trata de un sensor que captura los movimientos de una persona. Cuando el sensor detecta un movimiento en la zona de monitorización, la luz permanecerá encendida. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento, la luz se apagará tras un tiempo programado previamente.

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22370031-1219	CLD-D	3,44	LED-21000lm-4000K-CRI>80	150 W	GRAFITO
22370032-1219	CLD-D	3,44	LED-28000lm-4000K-CRI>80	200 W	GRAFITO

Accesorios



- Mando a distancia

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.